



Czytnik elektroniczny

UZ-CX6134

CZYTNIK ELEKTRONICZNY

UZ-CX6134 to czytnik elektroniczny na kartę zbliżeniową i nadajnik radiowy 868 MHz. Nadaje się do montażu natynkowego, działa w dwóch trybach.

GŁÓWNE CECHY PRODUKTU

- Minimalistyczne okablowanie
- Możliwość podłączenia do najróżniejszych dostępnych źródeł napięcia (w tym z prądem stałym i przemiennym)
- Wydajny regulator napięcia który zapewnia niskie zużycie energii
- Najlepiej nadaje się do montażu na zewnątrz budynku
- Terminal automatycznie zapisuje informacje na transponderach
- Posiada funkcję przełączania programowania, która gwarantuje sprawdzenie uprawnień dostępu zaraz po aktualizacji, a przekaźnik będzie włączony w razie ważnego przypadku
- Kompatybilny z MIFARE®, LEGIC® i EM / HITAG
- Opcjonalnie z radiem lub Bluetooth® Low Energy

DANE TECHNICZNE

Model	UZ-CX6134
Wymiary (Długość*Szerokość*Wysokość)	100*100*40mm
Dostępne wersje transponderów	EM4200 125kHz, EM4450 125kHz, HITAG 1/HITAG S, Mifare Classic, Mifare DESfire 13,56MHz, Legic prime, Legic advant, nadajnik radiowy 868MHz
Zasilanie	8-40 V DC lub 8-24 V AC
Zwyczajowe zużycie mocy	0,8 W - 5 W
Zużycie mocy przy trybie oszczędnym	Około 2 mW
Temperatura w trybie działania	-25°C do +65°C
Temperatura przechowywania	-40°C do +65°C
Zastosowanie	Na zewnątrz budynku
	DIN EN 60259:2014
Standardy	2014/53/EU