



Zdalny zamek do apartamentów

vG-BL3

ZAMEK ZDALNIE ZARZĄDZANY DO APARTAMENTÓW

Klamka na kod sms vG-BL3 to nowoczesne i wygodne rozwiązanie dla lokali na wynajem krótkoterminowy. Cechują ją bardzo prosta instalacja, gdyż wszystkie główne elementy, w tym czytnik z klawiaturą, serwo-mechanizm jak pojemnik na baterię znajdują się po zewnętrznej stronie szyldu. Oznacza to, że nie ma potrzeby przewiercania drzwi na okablowanie. Zamek szyfrowy vG-BL3 obsługiwany jest za pomocą aplikacji TTlock, w której można generować kody na określony czas, dodawać karty zbliżeniowe, sprawdzać historię zdarzeń, sprawdzać statystyki wejść i obecności jego użytkowników oraz kontrolować poziom baterii. Okucie zamka na kod vG-BL3 jest podłużne i na tyle szerokie, aby przykryć stare otwory po poprzednim szyldzie. Dodatkową zaletą modelu vG-BL3 jest trzyczęściowa klawiatura numeryczna – podobna jak w telefonach, co sprawia, że jego obsługa jest jeszcze prostsza i bardziej intuicyjna. Zamek na kod sms posiada wbudowaną wkładkę mechaniczną do awaryjnego otwarcia.

GŁÓWNE CECHY PRODUKTU

- Zarządzanie w TTlock: kody czasowe, dodawanie kart, historia zdarzeń, statystyki, podgląd baterii
- Otwieranie: kod, karta Mifare 13,56 MHz, aplikacja TTlock (Bluetooth)
- Dodatkowo: klucz awaryjny; odcisk palca opcjonalnie na zamówienie
- możliwość generowania różnych typów kodów: stały, czasowy, cykliczny, jednorazowy
- możliwość montażu jako klamka nakładkowa - współpracująca z istniejącym zamkiem wpuszczanym
- Bez wiercenia pod okablowanie (elementy w szyldzie, brak przewiercania)
- Autoblokada po ok. 7 s
- Alarm niskiego stanu baterii (ostrzeżenie ok. 200 otwarć przed
- Zasilanie 6V: 4× AAA (alkaliczne); do zastosowań wewnętrznych

DOSTĘPNE KOLORY



SREBRNY



CZARNY

DANE TECHNICZNE

Model	vG-BL3
Rodzaj	Klamka nakładkowa, pasująca do każdych drzwi, wykorzystująca oryginalny zamek wpuszczany
Kolor	Srebrny, czarny – na zamówienie (dłuższy czas oczekiwania)
Komunikacja	Bluetooth 4.0blem
Zasilanie	6V (4xAAA alkaliczne baterie)
Wykończenie	Stal nierdzewna szczotkowana
Alarm niskiego stanu baterii	Na 200 otwarć przed całkowitym wyładowaniem
Pobór prądu w stanie spoczynku	Do 18 uA
Pobór prądu w stanie pracy	200mA
Autoblokada	Tak, po 7 sekundach
Zastosowanie	Do zastosowań wewnętrznych
Gwarancja	2 lata
Zalecenia	Nie zaleca się montażu klamki na przejściach o dużym natężeniu ruchu (do 30 przejść dziennie)